

ومن الصورة نوضح في الجدول التالي وظائف المفاتيح

م	شكل المفاتيح	الوظيفة
١	P	لإدخال الحرف p أو علامة +
٢	X	لإدخال الحرف X أو الدخول في نظام القياس اليدوي
٣	Z	لإدخال الحرف Z أو لتسجيل ملاحظة معينة بالذاكرة عند العمل بنظام التسجيل
٤	Y	لإدخال الحرف Y أو لاستعراض المعلومات التي تم تسجيلها على الذاكرة الداخلية وذلك لتظهر على الشاشة
٥	ALPHA	وذلك لتحويل استخدام مفاتيح الكتابة من أرقام إلى حروف والعكس
٦	ESC	للرجوع من الشاشة إلى الشاشة السابقة وكذلك الخروج النهائي
٧	FNC	يستخدم هذا المفتاح الأزرق للانتقال من الشاشة إلى الشاشة التي تليها
٨	SFT	يستخدم لتحويل كتابة الحروف الصغيرة (small) إلى حروف كبيرة (capital)
٩	BS	وهي Back space وتستخدم لإلغاء آخر حرف تم كتابته
١٠	SP	تستخدم في حالة وضع مسافة خالية بين الأحرف والأرقام
١١	Δ	للتحرك إلى أعلى الاختيارات
١٢	▽	للتحرك إلى أسفل
١٣	>	للتحرك يمينا أو للدخول إلى شاشة ضمنية أخرى
١٤	↵	هذا المفتاح بمثابة Enter وذلك لإدخال المعلومة للذاكرة والموافقة على إدخالها أو لاختيار أحد الاختيارات وذلك بعد وضع Cursor عليه
١٥	ON	لفتح الجهاز
١٦		إضاءة الشاشة
١٧	ON + 	لإغلاق الجهاز
١٨	F1-F2-F3-F4	تسمى مفاتيح soft keys وهي تستخدم لتنفيذ الوظائف والعمليات الموجودة أعلاها مباشرة على الشاشة