

- بالضغط على READ مع تغيير وضع العاكس (IN OR OUT) في اتجاه الجهاز أو بعيد عن الجهاز حتى يتم الوصول للنقطة المطلوب توقيعها .
- يتم وضع وتد حديدي في موضع النقطة و يعاد رصدها مرة أخرى للتحقق من صحة توقيع النقطة في موضعها الصحيح .
- بعد الانتهاء من توقيع النقطة يتم الضغط على ESC مرتين للرجوع إلى قائمة النقط المطلوب توقيعها ، و يتم إختيار النقطة التالية رقم (٥) ليتم توقيعها كما سبق في النقطة رقم (٤) .
- و هكذا يتم اختيار رقم النقطة التالية المطلوب توقيعها و نكرر خطوات التوقيع إلى أن يكتمل توقيع بقية نقط المخطط .
- إن لم يمكن رؤية جميع نقط المخطط من النقطة المحتلة فيتم إختيار نقطة تحكم أخرى و يتم إحتلالها بالجهاز و يكرر العمل السابق إلى أن يكتمل توقيع المخطط .
- يراعى التحقق من النقط الموقعة من النقطة المحتلة السابقة بتوقيع إحداها مرة أخرى من النقطة الحالية ، حيث يجب أن تكون في نفس الموضع و إلا فيعاد العمل مرة أخرى .