

6. اكتب **0** (صفر)، ثم اضغط مفتاح الإدخال **ENTER**.
7. من القائمة تحرير، قم بالإشارة إلى جديد، ثم انقر فوق قيمة **DWORD**.
8. اكتب **ProtocolType**، ثم اضغط مفتاح الإدخال **ENTER**.
9. من القائمة تحرير، انقر فوق تعديل.
- 1 اكتب **800**، ثم انقر فوق موافق.
- 0.
- 1 من القائمة تحرير، قم بالإشارة إلى جديد، ثم انقر فوق قيمة **DWORD**.
- 1.
- 1 اكتب **PPPProtocolType**، ثم اضغط مفتاح الإدخال **ENTER**.
- 2.
- 1 من القائمة تحرير، انقر فوق تعديل.
- 3.
- 1 اكتب **21**، ثم انقر فوق موافق.
- 4.
- 1 من القائمة تحرير، قم بالإشارة إلى جديد، ثم انقر فوق قيمة **DWORD**.
- 5.
- 1 اكتب **ProtocolMTU**، ثم اضغط مفتاح الإدخال **ENTER**.
- 6.
- 1 من القائمة تحرير، انقر فوق تعديل.
- 7.
- 1 أدخل حجم وحدة الإرسال الكبرى المناسب (بالقيمة العشرية)، ثم انقر فوق موافق.
- 8.
- 1 قم بإنهاء "محرر التسجيل".
- 9.

ملاحظات

- إن، في حالة تعيين حجم وحدة الإرسال الكبرى على القيمة **1460** (بالأرقام العشرية)، يمكن أن يكون الحد الأقصى لقيمة **NUM** في سطر الأوامر التالي هو **1432**:

f -l NUM- IP_address ping

- قد تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر حتى يسري مفعول التغيير الذي تم إجراؤه