

المسافة بين مراكز الكابلات (متر)					عدد الكابلات في المجموعة	جهد الكابل ك ف
٠,٦٠	٠,٤٥	٠,٣٠	٠,١٥	تلامس		
٠,٩٤	٠,٩٣	٠,٩١	٠,٨٧	٠,٨١	٢	١ / ٠,٦
٠,٩٠	٠,٨٧	٠,٨٤	٠,٧٨	٠,٧٠	٣	
٠,٨٩	٠,٨٦	٠,٨١	٠,٧٤	٠,٦٣	٤	
٠,٨٧	٠,٨٣	٠,٧٨	٠,٧٠	٠,٥٩	٥	
٠,٨٦	٠,٨٢	٠,٧٦	٠,٦٧	٠,٥٥	٦	
٠,٩٢	٠,٩٠	٠,٨٩	٠,٨٥	٠,٨١	٢	
٠,٨٦	٠,٨٤	٠,٨٠	٠,٧٥	٠,٧٠	٣	
٠,٨٤	٠,٨٠	٠,٧٧	٠,٧٠	٠,٦٣	٤	
٠,٨١	٠,٧٨	٠,٧٣	٠,٦٦	٠,٥٩	٥	
٠,٨٠	٠,٧٦	٠,٧١	٠,٦٣	٠,٥٥	٦	
٠,٩١	٠,٨٩	٠,٨٧	٠,٨٣	٠,٨٠	٢	٣٣ / ١٩
٠,٨٥	٠,٨٢	٠,٧٨	٠,٧٣	٠,٧٠	٣	
٠,٨٢	٠,٧٨	٠,٧٤	٠,٦٨	٠,٦٤	٤	
٠,٧٩	٠,٧٥	٠,٧٠	٠,٦٣	٠,٥٩	٥	
٠,٧٨	٠,٧٤	٠,٦٨	٠,٦٠	٠,٥٦	٦	

والآن لبيان كيفية استعمال هذه الجداول لتحديد السعة الأمبيرية للكابل تبعا لظروف التركيب الخاصة به سنورد بعض الأمثلة،