

- ١٦ - ضع المفتاح S5 في اللوح PC130-132 على وضع SS وستجد أن العداد يتوقف عند العدد 0000 أو العدد الأقصى المسموح به للعد تنازليا في ذلك العداد .
- ١٧ - ضع المفتاح S2 في اللوح PC130-111 على الوضع النبضي PULSER .
- ١٨ - ضع المفتاح S3 في اللوح PC130-111 على الوضع 1 .
- ١٩ - أعد وضع المفتاح S5 في اللوح PC130-132 إلى الوضع FR .
- ٢٠ - ضع مفاتيح الدخول حسب الأوضاع المطلوبة ثم املا الجدول التالي :

الدخل				الخرج (Q) قبل النبضة				نبضة	الخرج (Q) بعد النبضة				المكافئ العشري
D	C	B	A	Q D	Q C	Q B	Q A		Q D	Q C	Q B	Q A	
1	1	1	1										
1	1	1	0										
1	1	0	1										
1	1	0	0										
1	0	1	1										
1	0	1	0										
1	0	0	1										
1	0	0	0										
0	1	1	1										
0	1	1	0										
0	1	0	1										
0	1	0	0										
0	0	1	1										
0	0	1	0										
0	0	0	1										
0	0	0	0										