



صمم مثل هذا المخطط ببرنامج Boson Network Designer

واجهات Router ؟

للمرور عدة واجهات و نذكر منها التالي

1- واجهة المستخدم User Execute Mode

Router>

شكل المحث في هذه الواجهة

2- واجهة الامتيازات Privilege Execute Mode

Router#

شكل المحث في هذه الواجهة

Router> Enable

طريقة الدخول اليها

3- واجهة الاعدادات الهامة Global Configuration Mode

Router(Config)#

شكل المحث في هذه الواجهة

Router# Configuration Terminal

طريقة الدخول اليها

4- واجهة اعدادات المنافذ Interface Configuration

Router(Config-If)#

شكل المحث في هذه الواجهة

Router# Interface {type}{No}

طريقة الدخول اليها

مثال : int e0 , int s0 , int f0

ملاحظة

و في اعدادات المرور نستطيع كتابة اختصار لكل كلمة حيث ان نظام تشغيل المرور سيتعرف عليها او نكتب ثلاث احرف من الكلمة و نضغط مفتاح Tab في لوحة المفاتيح و سيكمل نظام تشغيل المرور باقي الكلمة