


- بالضغط على ENTER يتم الاستمرار في توقيع النقطة رأسيا بعد توقيعها كإحداثيات فتظهر الشاشة :



- بعد الانتهاء من توقيع النقطة يكون هناك خياران :
- إما الضغط على ESC للرجوع إلى الشاشة SETTING
- الضغط على STORE SOFT KEY لتسجيل النقطة التي تم توقيعها فيقوم الجهاز بتسجيلها .
- وهكذا ندخل رقم النقطة التالية المطلوب توقيعها و نكرر خطوات التوقيع إلى أن يكتمل توقيع بقية نقط المخطط .
- إن لم يمكن رؤية جميع نقط المخطط من النقطة المحتلة فيتم إختيار نقطة تحكم أخرى و يتم احتلالها بالجهاز و يكرر العمل السابق إلى أن يكتمل توقيع المخطط .
- يراعى التحقق من النقط الموقعة من النقطة المحتلة السابقة بتوقيع إحداها مرة أخرى من النقطة الحالية ، فيجب أن تكون في نفس الموضع و إلا فيعاد العمل مرة أخرى .